

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PS 15 STANDARD / PS15 PLUS / OTR

A PS15 készülékek elsősorban a „Regroovable” jelöléssel rendelkező tehergépjármű gumik utánvágására szolgálnak.

TELEPÍTÉS

- Csatlakoztassa a készüléket a rajta jelzett feszültségnek megfelelő konnektorhoz: 230 Volts vagy 120 Volts
- Ez a konnektor legyen földelt, és 30 mA-es differenciál megszakítóval védett.

VÁGÓÉL BESZERELÉSE, VÁGÁSMÉLYSÉG

- A kapcsolót állítsa 0 állásba. A mellékelt kulcs segítségével tegye szabaddá a vájatokat. Tegye a vágóélt a helyére, a kívánt vágásmélységnek megfelelően. Szorítsa meg újra a vájatokat csavarjait. (A vágóéllal való érintkezés után elég egy negyed fordulat).
- A mintázat fennmaradt magasságát a gumi különböző pontjain kell lemérni. A vágás mélységét a gumi legelhasználtabb része alapján kell beállítani. Minden esetben hagyjon legalább 2 mm-nyi gumit az utánvágás alja és a gumi vázának rétegei között. Maradéktalanul tartsa be a gyártónak az utánvágásra vonatkozó előírásait.

UTÁNVÁGÁS

- Az optimális utánvágáshoz:
 - * Távolítsa el a futófelületet esetlegesen borító sarat
 - * Használjon kézciszkát vagy a kavicsok vagy szögek eltávolítására, amelyek károsíthatnák a vágóélet.
 - * Használjon megfelelő fűlési szintet. 1. számú vagy 2. számú vágóél az 1-es vagy 2-es beállításhoz stb.
- Mindenképpen ajánlatos a fűtést annak a sebességnek megfelelően növelni vagy csökkenteni, amivel a vágóél előrehalad a kaucsukban. Győződjön meg a vágóélt befogó fej tisztaságáról, hogy az elektromos érintkezés megfelelő legyen.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Munka közbe ne tegye a kezét az eszköz elé. Ha a vágóél kiugrik a gumból vagy eltörik, sérülésveszély áll fenn.
- A munka közben kesztyű viselése szükséges.

SZABVÁNYOK

Ez a készülék megfelel a CEE biztonsági szabványoknak. LCIE 113505-625436 (8.10.2012) számú bevizsgálási jelentés.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS

Ha a tápkábel megsérült, a gyártónak, szervizének vagy hasonló képzéssel rendelkező személynek kell kicserélnie a vezetékek elkerülése érdekében. Mire a vájatokat elhasználnak, addigra a fej többi része is. Teljes egészében ki kell cserélni. Hiv. szám 15011/ST/PLUS/OTR. Elengedhetetlen a vágóélt befogó fej rendszeres tisztítása, hogy ezzel a megfelelő elektromos érintkezés biztosítva legyen. Mire a vágóélt befogó fej elhasználódik, addigra a kábelek is. Célzerű egyúttal azokat is kicserélni.

A kábel csatlakozója alatt található egy fiók, amiben az éppen használt biztosítékon feülő pótbiztosítók van.

GARANCIA

Egyedül a PSO által erre képzett személy jogosult arra, hogy elvégezze az esetlegesen szükségessé vált javításokat. Az Ön PS15 STANDARD/PLUS készülékére a vásárlási bizonylat időpontjától 12 hónapos garancia áll fenn bármely gyártási hiba tekintetében. A garancia fennállása alatt minden hibás alkatrész helyére új alkatrész kerül a hibás alkatrész megküldését követően.

A garancia nem terjed ki:

- az alkatrészek normális használathoz igazodó rendszeres ellenőrzéseire, karbantartására, javítására és cseréjére (vágóélt befogó fej és kábelek).
- A berendezés külső okból bekövetkezett károsodásaira, az ütésnyomokra.
- A nem rendeltetésszerű használat, a használati utasítás be nem tartása okán bekövetkezett károsodásokra.
- A normális elhasználódásból, a hanyagságból, a berendezés módosításaiból vagy átalakításaiból, illetve a felhasználó által a felszerelésen elvégzett hibás karbantartásból fakadó hibás működésre.
- A módosított, kifakult, eltávolított vagy olvashatatlaná vált sorozatszámú készülékekre.

A hibás készülék semmilyen körülmények között nem cserélhető új készülékre. A készülék hiánya a javítás idején semmiféle kártérítési igény alapjául nem szolgálhat.