

## GEBRUIKSAANWIJZING PS 15 STANDARD / PS15 PLUS / OTR

De PS15-apparaten zijn specifiek bedoeld voor het opnieuw uithollen van vrachtwagenbanden met de markering "Regroovable"

### INSTALLATIE

Verbind het apparaat met een stopcontact met hetzelfde voltage als aangegeven op het apparaat: 230 Volt of 120 Volt  
Dit stopcontact moet geaard zijn en beschermd door een differentiële zekering van 30 mA.

### MONTAGE VAN EEN MES, SNIJDIEPTE

- Zet de schakelaar op stand 0. Maak de schuiven los met de bijgeleverde sleutel. Plaats het mes op de gewenste snijdiepte, Draai de schroeven van de schuiven weer vast.
- )Een kwart slag is voldoende na contact met het mes.
- De reslerende groefdiepte moet worden opgenomen op verschillende plekken op de band. De snijdiepte moet worden ingesteld op het meest versleten deel van de band. In alle gevallen minimaal 2 mm rubber laten tussen de opnieuw gegroefde basis en de lagen van het geraamte van de band. Volg de uitholinstructies van de fabrikant nauwgezet op.

### OPNIEUW UITHOLLEN

- Voor een optimale uitholling:
  - \* Verwijder het vuil van het rijoppervlak van de band
  - \* Gebruik een houweel voor het verwijderen van steentjes en spijkers die het mes kunnen beschadigen.
  - \* Gebruik een geschikt verwarmingsniveau. Messen nr. 1 of nr. 2 voor afstelling 1 of 2, enz.
- Het kan nodig zijn om de verwarming te verhogen of te verlagen afhankelijk van de voortgangssnelheid van het mes in het rubber. Controleer of de meskop schoon is voor een goed elektrisch contact.

### VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Plaats uw hand niet voor het gereedschap tijdens de werkzaamheden. Als het mes uit het rubber komt of breekt, is er risico op letsel.
- Draag handschoenen tijdens de werkzaamheden

### NORMEN

Dit apparaat voldoet aan de CEE- veiligheidsnormen. Testrapport van de LCIE nr 113505-625436 (8.10.2012)

### ONDERHOUD EN KLANTENSERVICE

De voedingskabel moet bij beschadiging vervangen worden door de fabrikant, de klantenservice of een persoon met gelijke kwalificaties om elk gevaar te vermijden. Als de schuiven versleten zijn, is de rest van de kop dat ook. Deze moet in zijn geheel vervangen worden. Ref. 15011/ST/PLUS/OTR. De meskop moet regelmatig gereinigd worden voor een goed elektrisch contact. Als de meskop versleten is, zijn de kabels dat ook. Ook deze moeten vervangen worden.

Onder de ingang van het snoer bevindt zich een laalje met een vervangende zekering naast de actieve zekering.

### GARANTIE

Alleen personeel dat is opgeleid door PSO heeft toestemming om de eventueel noodzakelijke reparaties uit te voeren. Uw apparaat PS15 STANDARD/PLUS/OTR heeft een garantie van 12 maanden vanaf de factuurdatum tegen fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode zal elk defecte onderdeel worden vervangen door een nieuw onderdeel na ontvangst van het defecte onderdeel.

Uitgesloten van garantie zijn:

- periodieke controles, onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen vanwege normale slijtage (meskop en kabels).
  - Schade veroorzaakt door een oorzaak buiten het materiaal, sporen van schok.
  - Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen.
  - Een slechte werking vanwege normale slijtage, onachtzaamheid, wijzigingen of aanpassingen van het materiaal of slecht onderhoud van de uitrusting door de gebruiker.
  - Veranderd, veranderd, onderdrukt of onleesbaar gemaakt serienummer.
- Het defecte apparaat zal in geen geval worden ingeruild voor een nieuw apparaat. Het niet kunnen gebruiken van het apparaat tijdens reparaties, geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

### WAARSCHUWING

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) wier lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen verminderd is of personen zonder ervaring of kennis, behalve indien zij, via een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid, onder toezicht staan of voorafgaand instructies ontvangen hebben met betrekking tot het gebruik van dit apparaat.  
Op kinderen moet aandachtig geteld worden om zeker te stellen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.

### VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

PSO sas verklaart dat dit apparaat is gebouwd in overeenstemming met de Europese normen op het vlak van elektrische veiligheid IEC 60335-1 :2001 (met inbegrip van Corr.1 :2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (met inbegrip van Corr.1 :2006). IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008.