

## Descrição técnica, instruções de utilização **PS15 Truckstar Plus**

Os aparelhos PS15 foram especialmente concebidos para reesculpirmo piso dos pneus de categoria peso pesado com marcação **“Regroovable”**

Ligue o seu PS15 Truckstar Plus a uma tomada 230 Volts + terra protegida por um disjuntor diferencial 30 mA. O interruptor encontra-se na parte traseira do aparelho. Sob a tomada do cabo encontra-se a gaveta do fusível em que há um fusível de substituição 3,15A temporizado, para além do fusível activo.

Quando for colocado em tensão, o aparelho exhibe durante um segundo a frequência em que a placa electrónica está regulada (em França, 50 Hertz), depois um duplo zero fixo que indica que a placa não está a ser alimentada.

Carregando na tecla +, é possível escolher com uma precisão de 1 % a potência de aquecimento que o transformador liberta (de 1 a 99 %).

Se a potência escolhida for demasiado importante, é significativo reduzi-la carregando na tecla -.

Para interromper o aquecimento (vigília voluntária), carregar as teclas + e - em simultâneo. O aparelho exhibe 2 barras intermitentes.

Para voltar à potência de aquecimento anteriormente utilizada, carregar indiferentemente na tecla + ou -.

Após 15 minutos sem utilização, o aparelho coloca-se em vigília e exhibe 2 barras intermitentes, o punho deixa de ser alimentado.

### CÓCLOCAÇÃO DE UMA LÂMINA. PROFUNDIDADE DE CORTE

Corte a alimentação do punho, que utilizando a colocação em vigília, quer utilizando o interruptor. Liberte os freios da cabeça porta-lâmina com a chave fornecida.

Insira a lâmina escolhida nas fendas correspondentes.

Volte a apertar as porcas, aplicando um aperto de quarto de volta, no máximo, após contacto com os freios.

É indispensável, para preservar a carcaça do pneu, deixar após a ressulcagem um mínimo de, pelo menos, dois milímetros entre o fundo da escultura e as telas (ver as instruções de ressulcagem dos fabricantes)

### NORMAS

Este aparelho está conforme às normas eléctricas LCIE n° 113505-625436 (8.10.2012).

### MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não ponha as mãos em frente à ferramenta quando estiver a trabalhar. Se a lâmina sair da borracha ou se partir existe o risco de ferimento.
- A utilização de luvas durante o trabalho é obrigatória

### MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, respectivo serviço de assistência pós-venda ou pessoa de qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer riscos. Quando as corrediças estão gastas, o resto da cabeça também está. Deverá ser totalmente substituída. Ref. 15011/E+. É indispensável limpar regularmente a cabeça porta-lâminas para assegurar um bom contacto eléctrico. Quando a cabeça porta-lâmina está gasta, os cabos também estão gastos. É igualmente necessário trocá-los.

ob oS receptáculo do cabo encontra-se uma gaveta com um fusível sobresselente, para além do fusível activo.

### GARANTIA

Apenas o pessoal habilitado pela PSO está autorizado a proceder às reparações que sejam eventualmente necessárias. O seu aparelho PS15 TRUCKSTAR PLUS tem uma garantia de 12 meses contra todos os defeitos do fabrico a contar da data da factura. Durante o período de garantia, qualquer peça defeituosa será substituída por uma peça nova mediante recepção da peça defeituosa.

São excluídos da garantia:

- as inspecções periódicas, a manutenção, a reparação e a substituição de peças devido ao desgaste normal (cabeça porta-lâminas e cabos).
- Os danos provocados por uma causa externa ao material, vestígios de choques.
- Danos provocados por má utilização ou incumprimento das instruções de utilização.
- O funcionamento defeituoso resultante do desgaste normal, negligência, modificações ou adaptações do material ou falha na conservação do material da responsabilidade do utilizador.
- Número de série modificado, apagado, suprimido ou ilegível.

Em caso algum, será o aparelho defeituoso substituído por um aparelho novo. A privação do aparelho em caso de reparação não dará lugar a qualquer indemnização.

### AVISO

Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, excepto se puderem beneficiar de vigilância, ou de explicações prévias relativas à utilização, por intermédio de pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças deverão ser vigiadas de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A PSO sas atesta que este aparelho foi fabricado em conformidade com as normas europeias relativas à segurança eléctrica IEC 60335-1 :2001 (incl. Corr.1 :2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (incl. Corr.1 :2006). IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008.